

	„TENRI“ LED FLOODLIGHT	ENG
	"TENRI" LED PROŽEKTORIUS	LTU
	"TENRI" LED PROŽEKTORS	LV
	„TENRI“ LED FLOODLIGHT	EST
	„TENRI“ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	RU



6009000027, TENRI150_50W_LED_7500 – 8500 lm
 6009000028, TENRI150_100W_LED_15000 – 17000 lm
 6009000029, TENRI150_150W_LED_22500 – 25500 lm
 6009000030, TENRI150_200W_LED_30000 – 34000 lm


1. Designated Use/Paskirtis/ Izmantošana/ Sihtotstarve

- 1.1 TENRI floodlights are an outdoor floodlights for automatic LED lighting control. Mainly for wall instalation. Simply plug in wall plate for easy and sade connection. Suitable for a wide range of locations: corridors, gardens, staircases, entrances, garages, outdoor parking areas etc.
- 1.1 TENRI prožektoriai gali būti naudojami, tiek viduje tiek ir lauko sąlygomis. Pagrindė montuojamas prie sienos. Lengvai sumontuojamas ir pajungiamas Tinkamas įvairioms vietoms apšviesti, tokioms kaip koridoriai, sodai, laiptinės, įėjimai, garažas, stovėjimo aiktelės ar kiemai.
- 1.1 TENRI prožektorī ir automātiskai LED apgaismojuma kontrolei. Uzstādīšana paredzēta uz sienas. Vienkārši un droši pievienojoms. Piemērots daudzveidīgam vietu apgaismojumam: koridoru, dārzu, kāpņu, ēku ieejas, garāžu, āra autostāvvietām kā arī citām vietām
- 1.1 TENRI prožektorid on välistingimustes kasutatavad prožektorid LED-valgustuse automaatseks juhtimiseks. Peamiselt seina paigaldamiseks. Lihtsa ühendamise võimaldamiseks ühendage lihtsalt seinaplaat. Sobib paljudesse kohtadesse: koridorid, aiad, trepikojad, sissepääsud, garaazid, väliparkla jne.
- 1.1 Прожекторы TENRI - это уличные прожекторы, для автоматического управления светодиодным освещением. В основном для настенного монтажа. Подходит для широкого круга объектов: коридоры, сады, лестницы, подъезды, гаражи, открытые автостоянки и т. Д


2. Safety / Sauga/ Drošība/ Ohutus/безопасност

- 2.1 Electrical appliances must be connected only by competent person
- 2.1 Elektros prietaisus turi prijungti tik kompetentingas asmuo
- 2.1 Elektriskās ierīces drīkst pievienot tikai kompetenta persona
- 2.1 Elektriseadmed peavad olema ühendatud ainult pädeva isikuga
- 2.1 Электрические приборы должны подключаться только компетентным лицом
- 2.2 Switch off the electricity at the fuse box by removing the relevant fuse or switching off the circuit breaker before proceeding with the installation
- 2.2 Prieš pradėdami bet kokius šviestuvo pajungimo darbus, išjunkite elektros energiją įvadiniame skydelyje. Draudžiama jungti šviestuvą esant neišjungtai įtampai
- 2.2 Pirms sākt jebkura gaismekli savienojuma darbus, atslēdziet elektrību ievada sadalē, ir aizliegts veikt darbus ja nav atslēgta elektrība
- 2.2 Enne paigaldamist lülitage elekter kaitsekilbist välja või lülitage kaitaselüliti välja
- 2.2 Отключите электричество в блоке предохранителей, удалив соответствующий предохранитель или выключив автоматический выключатель, прежде чем приступать к установке
- 2.3 The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed
- 2.3 Išorinis šviestuvo laidas nėra keičiamas. Jeigu laidas yra pažeistas, šviestuvą turi būti sunaikinamas
- 2.3 Ši gaismekļa izejošo kabeli nevar aizstāt. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina
- 2.3 Selle valgusti välist paindlikku kaablit ei saa asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti hävitada
- 2.3 Внешний гибкий кабель этого светильника не подлежит замене. Если кабель поврежден, светильник должен быть уничтожен
- 2.4 The light source of this luminaire is not replaceble; When light source reaches it's end of life the whole luminaire shall be replaced
- 2.4 Šviesos šaltinis nekeičiamas. Jeigu šviesos šaltinis pasiekia savo gyvavimo pabaigą, visas šviestuvą turi būti keičiamas kitu
- 2.4 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.4 Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; Kui valgusahi jõuab selle eluea lõpuni, tuleb kogu valgusti asendada
- 2.4 Источник света этого светильника не заменим; Когда срок службы источника света истекает, весь светильник заменяется
- 2.5 Connecting leads required a separate terminal block, and box for connection to the fixed wiring. Terminals and box are not included to the set
- 2.5 Maitinimo šaltinio laidai turi būti prijungti prie pagrindinių laidų atskirais gnybtais. Gnybtai turi būti montuojami atskiroje montavimo dėžutėje. Nei gnybtai nei dėžutė neįeina į šviestuvo komplektaciją
- 2.5 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.5 Ühendusjuhtmed vajavad eraldi klemmiplokki ja kasti fikseeritud juhtmesikuga ühendamiseks. Terminalid ja karp ei kuulu komplekti
- 2.5 Для подключения выводов требуется отдельный клеммный блок и коробка для подключения к стационарной проводке. Терминалы и коробка не входят в комплект


3. Installation/ Montavimas/ Uzstādīšanas/ Paigaldus/монтаж



- Marking the screw hole. Drill and push the screw peg into the hole.
- Pasižymėkite skylių vietas. Išgręžkite skylių pažymėtose vietose
- Atžīmėjat dībeļu vietas. Veiciet urbšanas darbus un ievietojiet dībeļus
- Kruvi ava mārgistamine. Puurige ja lūkake kruvi aukū
- Маркировка резьбового отверстия. Просверлите и задвиньте винт в отверстие




- Fix the U bracket to the wall
- Pritvirtinkite U formos prožektoriaus laikiklį
- Piestipriniet U veida kronšteinu pie sienas
- Kinnitage U-klamber seina külge
- Закрепите кронштейн U к стене



- Connect the wire's to the grid. Turn it on, check instalation is correct
- Prijunkite laidus prie ateinančių elektros laidų. Įjunkite, patikrinkite, ar įnstaliuota teisingai
- Pavienojiet vadi tīklam. eslēdziet, pārbaudiet, vai instalācija ir pareiza.
- Lūlitage see sisse, kontrollige, kas installimine on õige
- Подключите провода к электросети. Включите, проверьте правильно ли установлено



- With connectors on the standard 50, 100W floodlight, the PIR sensor can be plugged into the fixture very easily,
- Per pajungimo rozetę ant 50, 100W prožektoriaus lengvai galima prijungti PIR sensorių.
- Izmantojot standarta 50, 100W prožektora savienotājus, PIR sensoru var ļoti vienkārši pievienot armatūrai,
- Standardse 50, 100W prožektorī pistikutega saab PIR-anduri väga lihtsalt armatuuriga ühendada
- Датчик PIR можно легко подключить через разъем на 50, 100W прожекторе.



- Set needed parameters/Nusistatykite reikiamus parametrus/lestatiet nepieciešamos parametrus/Määrake vajalikud parameetrid/Установите необходимые параметры:
- SENS: 2m – 12m
- TIME: 10sec – 7min

Technical specification/Techninė specifikacija/Tehniskā specifikācija/Tehniline kirjeldus/Техническая спецификация	
Energy Efficiency/Energijos efektyvumo klasė/Energo efektiivtāte/Energiatõhusus/Энергоэффективность	D
Power Supply/Įtampa/Energijas padeve/Toiteallikas/Источник питания	220-240V/ 50Hz
Power factor/Galios koeficientas/Jaudas koeficients/Võimsustegur/Фактор силы	>0.90
Colour Temperature/Šviesos spalva/Gaismas temperatūra/Vārvi temperatuur/Цветовая температура	4000 Kelvin
Colour Rendering Index/Šviesos atitikties koeficientas (CRI)/Gaismas atbilstība naturālajai gaismai CRI/Värvialdusindeks (CRI)/Индекс цветопередачи	≥80
Lamp beam angle/Šviesos kampas/Lampas gaismas leņķis/Lambi kiirgusnurk/Угол луча лампы	120°
Conforms to current EC Directives/Atitinka ES reikalavimus ir direktyvas /Ierīce atbilst ES direktīvām un prasībām /Vastab kehtivatele Euroopa Komisjoni direktiividele	
Environmental Protection/Apsaugos laipsnis/Aizsardzība pret ārējo vidi/Keskonnakaitse/Степень защиты	IP66
Warranty (months)/Garantija (mēnesiais)/Garantija (mēnešiem)/Garantii (kuud)/Гарантия (месяцы)	60