






| | | |
|--|--|-----|
|  | „ESNA100“ HIGH POWER EMERGENCY LINEAR LED LUMINAIRE | ENG |
|  | "ESNA100" HIGH POWER AVARINIS LINIJINIS LED ŠVIESTUVAS | LTU |
|  | "ESNA100" HIGH POWER LINEĀRAIS LED GAISMEKLIS AR AVĀRIJAS MODULI | LV |
|  | "ESNA100" HIGH POWER HÄDAOLUKORD LED LINEAARVALGUS | EST |
|  | „ESNA100“ HIGH POWER АВАРИЙНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК | RU |



ESNA100_40W_G_LED_4000_EM, Grey: 6003520064, Black: 6003520068, White: 6003520072- 3400 lm
 ESNA100_80W_G_LED_8000_EM, Grey: 6003520065, Black: 6003520069, White: 6003520073- 8000 lm
 ESNA100_120W_G_LED_12000_EM, Grey: 6003520066, Black: 6003520070, White: 6003520074- 11400 lm
 ESNA100_160W_G_LED_16000_EM, Grey: 6003520067, Black: 6003520071, White: 6003520075- 16000 lm

1. Designated Use/Paskirtis/ Izmantošana/ Sihtotstarve

- 1.1 ESNA LED linear luminaire are an indoor use. Suitable for a wide range of locations: offices, houses, retail shops etc.
- 1.1 ESNA yra linijinis vidaus patalpų šviestuvai. Tinkamas įvairioms vietoms apšviesti, tokioms kaip biurai, darbo kambariai, bibliotekos, prekybinės patalpos ir t.t.
- 1.1 ESNA gaismeklis ir automātiskai LED apgaismojuma kontrolei. Piemērots daudzveidīgam vietu apgaismojumam: birojs, dzīvojamā istaba, koridoru, kāpņu, kā arī citām vietām
- 1.1 ESNA LED-lineaarvalgusti on sisetingimustes kasutatav. Sobib paljude kohtades: kontorid, majad, jaekauplused jne.
Светодиодные линейные светильники ESNA LED предназначены для внутреннего использования. Подходит для самых разных локаций: офисы, дома, магазины и т. Д

2. Safety / Sauga/ Drošība/ Ohutus/безопасность


- 2.1 Electrical appliances must be connected only by competent person
- 2.1 Elektros prietaisus turi prijungti tik kompetentingas asmuo
- 2.1 Elektriskās ierīces drīkst pievienot tikai kompetenta persona
- 2.1 Elektriseadmed peavad olema ühendatud ainult pädeva isikuga
- 2.1 Электрические приборы должны подключаться только компетентным лицом
- 2.2 Switch off the electricity at the fuse box by removing the relevant fuse or switching off the circuit breaker before proceeding with the installation
- 2.2 Prieš pradėdami bet kokius šviestuvo pajungimo darbus, išjunkite elektros energiją įvadiniame skydelyje. Draudžiama jungti šviestuvą esant neišjungtai įtampai
- 2.2 Pirms sākt jebkura gaismekli savienojuma darbus, atslēdziet elektrību ievada sadalē, ir aizliegts veikt darbus ja nav atslēgta elektrība
- 2.2 Enne paigaldamist lülitage elekter kaitsekiibist välja või lülitage kaitseüliliti välja
- 2.2 Отключите электричество в блоке предохранителей, удалив соответствующий предохранитель или выключив автоматический выключатель, прежде чем приступить к установке
- 2.3 The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed
- 2.3 Išorinis šviestuvo laidas nėra keičiamas. Jeigu laidas yra pažeistas, šviestuvai turi būti sunaikinamas
- 2.3 Ši gaismekļa ižejošo kabeli nevar aizstāt. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina
- 2.3 Selle valgusti välisist paindlikku kaablilt ei saa asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti hävitada
- 2.3 Внешний гибкий кабель этого светильника не подлежит замене. Если кабель поврежден, светильник должен быть уничтожен
- 2.4 The light source of this luminaire is not replaceable; When light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced
- 2.4 Šviesos šaltinis nekeičiamas. Jeigu šviesos šaltinis pasiekia savo gyvavimo pabaigą, visas šviestuvai turi būti keičiamas kitu
- 2.4 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.4 Selle valgusti valgusalikaks ei ole asendatav; Kui valgusahi jõuab selle eluea lõpuni, tuleb kogu valgusti asendada
- 2.4 Источник света этого светильника не заменим; Когда срок службы источника света истекает, весь светильник заменяется

- 2.5 Connecting leads required a separate terminal block, and box for connection to the fixed wiring. Terminals and box are not included to the set
- 2.5 Maitinimo šaltinio laidai turi būti prijungti prie pagrindinių laidų atskirais gnybtais. Gnybtai turi būti montuojami atskiroje montavimo dėžutėje. Nei gnybtai nei dėžutė neįeina į šviestuvo komplektaciją
- 2.5 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.5 Ühendusjuhtmed vajavad eraldi klemmiplokki ja kasti fikseeritud juhtmesistikuga ühendamiseks. Terminalid ja karp ei kuulu komplekti
- 2.5 Для подключения выводов требуется отдельный клеммный блок и коробка для подключения к стационарной проводке. Терминалы и коробка не входят в комплект

3. Connection/Pajungimas/Savienojums/Ühendus/Подключение

- 3.1 Connect the cable to the terminal block as follows (see connection diagram): Ensure the connections are secure.
- 3.2 Iš šviestuvo išeinančius laidas, junkite per jungtį, kaip tai parodyta pajungimo schemoje.
- 3.3 Pievienojiet kabeli pie termināla bloka sekojot pielikumā redzamajai shēmai, pārliecinieties ka savienojumi ir droši pievienoti. Ühendage juhe järgneval viisil klemmiploki külge (vt ühendamisdiagrammi): veenduge, et ühendused on kindlalt kinni.
- 3.4 Подключите кабель к клеммной колодке следующим образом (см. Схему подключения): Убедитесь, что соединения надежны


| | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|
| L | LIVE/FAZĒ/FÄZE/FAAS/ФАЗА | BROWN/?RUDAS/BRUNA/PRUNN/КОРИЧНЕВЫЙ |
| N | NEUTRAL/NULIS/NULLE/ NEUTRAALNE/НОЛЬ | BLUE/MĖLYNAS/ZILS/SININE/СИНИЙ |
| E | EARTH/ZĒMĒ/ZEME/MAA/ЗЕМЛЯ | GREEN/ŽALIAS/ZAĻĀ/ROHELINE/ЗЕЛЕНый |
| LI | | BROWN/?RUDAS/BRUNA/PRUNN/КОРИЧНЕВЫЙ |




4. Installation/ Montavimas/ Uzstādīšanas/ Paigaldus/ монтаж




- Cut the hole
- Lubose išpaukite reikiamo dydžio skylę
- Izgrieziet caurumu
- Lõigake lakke ava
- Из упаковки возьмите две пружины




- Connect the wire's to the grid
- Prijunkite laidus prie ateinančių elektros laidų
- Pvienojiet vadi tīklam
- Pvienojiet strāvas ārveidotājs padevi un kabelu
- Подключите провода к электросети



- Emergency kit wiring diagram
- Avarinio modulio prijungimo schema
- Avārijas modulis pieslēgumu shēma
- Avari komplekti ühendusskeem
- Схема подключения аварийного модуля



- Pull up the springs and keep stright
- Atverskite spyruokles ir įstatykite šviestuvą į skylę lubose kaip tai parodyta
- Ievietot lampu caurumu griestos
- Tõmmake vedrud üles ja hoidke otse
- Разжмите пружины и вставьте светильник в отверстие в потолке, как указано.



- Put luminaire into to the ceiling. Turn it on, check instalation is correct
- Šviestuvą sumontuotas. Įjunkite, patikrinkite, ar įnstaliuota teisingai
- Ielieciet griesti uz leju. Ieslēdziet, pārbaudiet, vai instalācija ir pareiza.
- Pange valgusti lakke. Lülitage see sisse, kontrollige, kas installimine on õige
- Светильник установлен. Включите, проверьте правильно ли установлено

| Technical specification/Techninė specifikacija/Tehniskā specifikācija/Tehniline kirjeldus/Техническая спецификация | |
|---|------------------------------|
| Energy Efficiency/Energijos efektyvumo klasė/Energo efektiivtāte/Energiatõhusus/Энергоэффективность | A+ |
| Power Supply/Ļtampa/Enerģijas padeve/Toiteallikas/Источник питания | 220-240V/ 50Hz |
| Power factor/Galios koeficientas/Jaudas koeficients/Võimsustegur/Фактор силы | >0.90 |
| Colour Temperature/Šviesos spalva/Gaismas temperatūra/Vārvi temperatuur/Цветовая температура | 3000/4500/6000 Kelvin |
| Colour Rendering Index/Šviesos atitiktis koeficientas (CRI)/Gaismas atbilstība naturālajai gaismai CRI/Vārvialdusindeks (CRI)/Индекс цветопередачи | ≥80 |
| Lamp beam angle/Šviesos kampas/Lampas gaismas leņķis/Lambi kiirgusnurk/Угол луча лампы | 110° |
| Conforms to current EC Directives/Atitinka ES reikalavimus ir direktyvas /Ierīce atbilst ES direktīvām un prasībām /Vastab kehtivatele Euroopa Komisjoni direktiividele | |
| Environmental Protection/Apsaugos laipsnis/Aizsardzība pret ārējo vidi/Keskkonnakaitse/Степень защиты | IP40 |
| Warranty (months)/Garantija (mēnesiais)/Garantija (mēnešiem)/Garantii (kuud)/Гарантия (месяцы) | 24 |

